

INT-KSG

MANIPULATOR Z KŁAWIATURĄ SENSORYCZNĄ

Manipulator sensoryczny INT-KSG przeznaczony jest dla central alarmowych z rodziny INTEGRA. Nowy manipulator to istotne zmiany interfejsu użytkownika. Dodatkowo klawiaturę silikonową zastąpiono matrycą pojemnościowych sensorów, dzięki czemu urządzenie reaguje na dotknięcie oznaczonych pól.

WŁAŚCIWOŚCI

- duży wyświetlacz z nowym interfejsem obsługi, na którym jednocześnie może pojawić się więcej informacji
- nowa funkcjonalność wyświetlacza zapewniająca dostęp do szeregu informacji o systemie, które najbardziej nas interesują
- nowy sposób sterowania systemem alarmowym przy pomocy makropoleczeń, co pozwala uruchamiać złożone funkcje za pomocą krótkiej sekwencji przycisków
- klawiatura dotykowa z podświetleniem
- potwierdzanie dotknięcia klawisza indywidualnym podświetleniem diody LED i dźwiękiem
- klawisze dedykowane do wywoływania alarmów: POŻAR, NAPAD, POMOC
- 2 programowalne wejścia z możliwością określenia wartości rezystorów parametrycznych



DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	12 V DC ±15%
Pobór prądu w stanie gotowości	165 mA
Maksymalny pobór prądu	175 mA
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary obudowy (szerokość x wysokość x grubość)	143 x 156 x 22 mm
Masa	320 g