

INT-TSI-SSW

MANIPULATOR Z EKRANEM DOTYKOWYM

Manipulator **INT-TSI** jest prawdziwym centrum sterowania inteligentnym systemem alarmowym. Dzięki możliwości dopasowania interfejsu indywidualnie dla każdego użytkownika, stanowi on doskonałe rozwiązanie zarówno dla osób oczekujących prostej obsługi jak też zaawansowanych użytkowników korzystających z rozbudowanej funkcjonalności systemu.

- pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 7" ułatwiający korzystanie z systemu
- graficzny, intuicyjny interfejs obsługi z możliwością indywidualnego personalizowania dla każdego użytkownika
- funkcjonalność MAKRO umożliwiającą realizowanie sekwencji czynności za pomocą pojedynczego polecenia
- możliwość podglądu obrazu z kamer IP



DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---------------------|
| Napięcie zasilania ($\pm 15\%$) | 12 V DC |
| Zakres temperatur pracy | -10°C...+55°C |
| Pobór prądu w stanie gotowości | 500 mA |
| Maksymalny pobór prądu | 620 mA |
| Masa | 430 g |
| Maksymalna wilgotność | 93 \pm 3% |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5 | II |
| Obsługiwane karty pamięci | microSD, micro SDHC |
| Wymiary obudowy (szerokość x wysokość x grubość) | 196 x 129 x 22 mm |